



DKVM-2  
DKVM-4

## 2/4 портовый переключатель Клавиатура/Монитор/Мышь

Переключатель (коммутатор) Клавиатура/Видео/Мышь (KVM) позволяет управлять 2 или 4-мя (в зависимости от модели) различными компьютерами PC, ноутбуками или серверами, используя для этого только одну клавиатуру, один манипулятор «мышь» и один монитор. Коммутатор прост в использовании и готов к работе сразу после извлечения из упаковки. Не требуется дополнительного программного обеспечения. Переключение между управляемыми компьютерами осуществляется нажатием клавиши на передней панели или при использовании цикла автоматического переключения. Коммутатор является лучшим решением для серверной комнаты, экономя место (используется только один комплект Клавиатура, мышь, монитор) и время (не нужно переключать кабели.)

### Характеристики

- Позволяет пользователям управлять 2/4-мя компьютерами используя одну клавиатуру, мышь и монитор
- Не требуется программное обеспечение, каждый канал обеспечивает микропроцессорную эмуляцию управления процессом загрузки PC для всех подключенных компьютеров одновременно.
- Переключение между портами через нажатием клавиши на передней панели или с использованием «горячих» клавиши на клавиатуре.
- Режим AutoScan- автоматический обзор портов с задаваемым интервалом времени.
- Звуковой сигнал при переключении
- Запоминание режимов клавиши CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого подключенного компьютера
- Поддержка мониторов VGA, SVGA и MultiSync
- Поддержка разрешения экрана до 1600 x 1200 точек 180MHz
- Эмуляция подключенной клавиатуры и мыши для предотвращения ошибок загрузки компьютеров
- Поддержка и эмуляция Microsoft® IntelliMouse®, Microsoft Intellimouse Explorer
- Поддержка обоих типов клавиатур AT и PS/2 (для AT нужен AT - PS/2 адаптер)
- Стандартные кабели подключения

# DKVM-2 / DKVM-4

## Технические характеристики

### Аппаратная часть

#### Подключаемых компьютеров

- 2 (для DKVM-2)
- 4 (для DKVM-4)

#### Светодиодные индикаторы

- 2 (4) для портов

#### Клавиатура

- 6-pin mini-DIN

#### Мышь

- 6-pin mini-DIN

#### Монитор

- 15 –pin HD DB female

#### Ручное переключение

- кнопка на передней панели
- «горячие» клавиши

#### Подтверждение переключения

- Звуковой сигнал

#### Монитор

- VGA SVGA XGA MultiSync
- 1600 x 1200 180MHz

#### Клавиатура, Мышь

- PS/2

#### Размеры

- 184 mm (L) x 45.2mm (W) x 106.8 (H)

#### Источник питания

- AC 9V

#### Вес

- 800g

#### Условия эксплуатации

- Температура –10-35 C
- Влажность – 8-80%

#### Требования к питанию

- Переменное напряжение 100-127/200-240 VAC, 50-60Hz

## Серия KVM переключателей

### Информация для заказа

DKVM-2 – переключатель клавиатура, монитор, мышь на 2порта

DKVM-4 – переключатель клавиатура, монитор, мышь на 4 порта

DKVM-CB – набор кабелей для подключения 1-го компьютера

# D-Link®

|               |                        |                       |                      |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| U.S.A.        | TEL: 1-949-788-0805    | FAX: 1-949-753-7033   | www.dlink.com        |
| Canada        | TEL: 1-905-829-5033    | FAX: 1-905-8295095    | www.dlink.ca         |
| Europe        | TEL: 44-20-8731-5555   | FAX: 44-20-8731-5511  | www.dlink.co.uk      |
| U.K.          | TEL: 44-20-8731-5555   | FAX: 44-20-8731-5511  | www.dlink.co.uk      |
| Germany       | TEL: 49-61- 96779900   | FAX: 49-6196-7799300  | www.dlink.de         |
| France        | TEL: 33-1-30238688     | FAX: 33-1-30238689    | www.dlink-france.fr  |
| Benelux       | TEL: 31-40-2668713     | FAX: 31-40-2668666    | www.dlink-benelux.nl |
| Italy         | TEL: 39-02-2900-0676   | FAX: 39-02-2900-1723  | www.dlink.it         |
| Iberia        | TEL: 34-93-4090770     | FAX: 34-93-4910795    | www.dlinkiberia.es   |
| Sweden        | TEL: 46-(0)8-564-61900 | FAX: 46-(0)8564-61901 | www.dlink.se         |
| Norway        | TEL: 47-22-991890      | FAX: 47-22-207039     |                      |
| Denmark       | TEL: 45-43-969040      | FAX: 45-43-424347     | www.dlink.dk         |
| Finland       | TEL: 358-9-2707-5080   | FAX: 358-9-622-91661  | www.dlink-fi.com     |
| Singapore     | TEL: 65-6774-6233      | FAX: 65-774-6322      | www.dlink-intl.com   |
| Australia     | TEL: 61-2-9417-7100    | FAX: 61-2-94171077    | www.dlink.com.au     |
| Japan         | TEL: 81-3-5434-9678    | FAX: 81-3-5434-9868   | www.dlink.co.jp      |
| China         | TEL: 86-010-8518-2533  | FAX: 86-10-8809-6789  |                      |
| India         | TEL: 91-22-652-6696    | FAX: 91-22-652-8914   | www.dlink-india.com  |
| Middle East   | TEL: 202-2456176       | FAX: 202-6356192      | www.dlink-me.com     |
| South America | TEL: 56-2-232-3185     | FAX: 56-2-232-0923    | www.dlink.cl         |
| Brazil        | TEL: 55-11-3094-2910   | FAX: 55-11-3094-2921  |                      |
| South Africa  | TEL: 27(0)126652165    | FAX: 27(0)126652186   | www.d-link.co.za     |
| Russia        | TEL: 7-095-744-00-99   | FAX: 7-095-744-00-99  | www.dlink.ru         |
| Taiwan        | TEL: 886-2-2910-2626   | FAX: 886-2-2910-1515  | www.dlinktw.com.tw   |
| D-Link Corp.  | TEL: 886-2-2916-1600   | FAX: 886-2-2914-6299  | www.dlink.com.tw     |