

Переключатель KVM с 4 портами USB

Для управления 4 серверами/компьютерами

- Поддержка мониторов VGA/SVGA
- Подключение USB-клавиатуры и USB-мыши
- Подключение до 4 серверов/компьютеров
- Переключение между компьютером/сервером по нажатию кнопки или «горячей» клавиши
- Автоматическое сканирование компьютеров каждые 10 секунд

Характеристики

- 4 порта KVM
- Позволяет управлять 4 компьютерами через USB-клавиатуру, мышь и монитор
- Поддержка мониторов VGA, SVGA и MultiSync
- Поддержка видеоразрешения 2048 x 1536 (с полосой пропускания до 400 МГц)
- Поддержка USB-клавиатуры и USB-мыши
- Эмуляция клавиатуры и мыши для безошибочной загрузки ПК
- Поддержка Microsoft IntelliMouse и Microsoft IntelliMouse Explorer
- Переключение между ПК по нажатию кнопки или горячей клавиши
- Звуковое подтверждение при переключении
- Режим автоматического сканирования
- Индикаторы для каждого компьютера
- Опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого ПК
- Не требует драйверов
- Питание от шины ПК, не требуется адаптер питания переменного тока

Переключатель D-Link DKVM-4U KVM является удобным устройством, которое позволяет управлять 4 компьютерами, используя только один монитор, клавиатуру и мышь. Монитор и два устройства ввода информации подключаются непосредственно к этому KVM-переключателю, а не к компьютеру клиента. Для офисных пользователей, нуждающихся в нескольких компьютерах, этот KVM-переключатель устраняет потребность в нескольких мониторах, клавиатурах и мышах, экономя средства и рабочее пространство. DKVM-4U также является экономически эффективным решением для управления несколькими серверами в компьютерном помещении, позволяя инженеру ловко манипулировать всеми подключенными компьютерами через один монитор, клавиатуру и мышь.

Экономия средств и пространства. DKVM-4U позволяет управлять 4 компьютерами от единственной клавиатуры, монитора и мыши, таким образом не обязательно покупать монитор, клавиатуру и мышь для каждого ПК. Ваш рабочий стол будет выглядеть менее хаотично. KVM-переключатель может быть размещен под столом, с комплектом 4 кабелей KVM, подключенных через этот переключатель к 4 компьютерам. Каждый комплект KVM-кабеля включает видеокабель для разъема VGA компьютера и один кабель USB 2.0 для USB-порта компьютера. От KVM-переключателя можно подключиться к 2 USB-устройствам: USB-клавиатуре и USB-мыши. 2 комплекта KVM-кабелей обеспечивают легкое подключение к 2 компьютерам, остальные KVM-кабели являются дополнительными.

Простота управления. Можно быстро переключаться между компьютерами индивидуальных клиентов, нажимая кнопку на DKVM-4U или нажимая на «горячие» клавиши на клавиатуре. KVM-переключатель подтверждает переключение звуковым сигналом, и индикатором ПК, который в настоящее время обслуживается консолью. Все подключенные ПК автоматически сканируются каждые 10 секунд, таким образом монитор, клавиатура и мышь обновляются каждый раз при переключении на выбранный ПК. Автоматический опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого компьютера. DKVM-4U гарантирует, что компьютер клиента не откажет при отключении от KVM-переключателя.

Поддержка мониторов с высоким разрешением. DKVM-4U поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 75 Гц (с полосой пропускания до 400 МГц) без потери качества изображения.



Технические характеристики

Подключение к компьютерам

- 4 разъема видео DB-15 «папа» (к монитору компьютеру)
- 4 разъема USB 2.0 Type A (к порту USB компьютера)

Консольные разъемы

- Разъем видео DB-15 «мама» (к монитору консоли)
- Разъем USB «мама» (к USB-клавиатуре консоли)
- Разъем USB «мама» (к USB-мыши консоли)

Выбор компьютера

(Ручное переключение между 4 компьютерами)

- Нажатием кнопки
- Нажатием «горячей» клавиши
- Подтверждение о переключении: сигнализация звуком

Меню горячих клавиш

- Scroll Lock + Scroll Lock + 1: переключение на компьютер 1
- Scroll Lock + Scroll Lock + 2: переключение на компьютер 2
- Scroll Lock + Scroll Lock + 3: переключение на компьютер 3
- Scroll Lock + Scroll Lock + 4: переключение на компьютер 4
- Scroll Lock + Scroll Lock + -->: переключение на следующий компьютер
- Scroll Lock + Scroll Lock + <--: переключение на предыдущий компьютер
- Scroll Lock + Scroll Lock + B: отключение/подключение сигнала
- Scroll Lock + Scroll Lock + M: «сброс» мыши и клавиатуры
- Scroll Lock + Scroll Lock + S: режим автосканирования каждые 10 секунд

Индикаторы

4 индикатора портов для 4 подключенных компьютеров

Физические и климатические условия

Питание

5 В/70 МА

Источник питания

Через порт USB компьютера, не требуется внешний адаптер питания

Сертификаты EMI

- FCC Class B
- CE
- C-Tick

Поддерживаемые ОС

- Microsoft Windows 98SE, ME, NT, 2000, XP, NT 2003
- Mac O.S. 9.0 и выше

Комплект поставки

- Переключатель DKVM-4U
- 2 набора KVM кабелей 1.8 м (каждый включает в себя 1 видеокабель, 1 кабель USB 2.0)
- Руководство пользователя по быстрой установке

Дополнительные KVM-кабели

- (каждый включает в себя 1 видеокабель, 1 кабель USB 2.0)
- DKVM-CU 1.8 м
 - DKVM-CU3 3 м
 - DKVM-CU5 4.5 м



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Rev. 01 (Октябрь, 2005)

Спецификации субъекта изменены без предварительного уведомления.

D-Link является зарегистрированной маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие марки принадлежат их владельцам.