

Вопрос: Что делать, если модем DSL-200 (rev.B1) неустойчиво держит соединение, переустанавливает соединение каждые несколько минут?

Ответ: В случае нестабильного соединения DSL-200 (rev.B1) (как правило, проблема возникает, когда у провайдера DSLAM ZyXEL) делаем следующее: regedit'ом находим ключ "BitSwap" и устанавливаем его в 0. Так как ветка реестра, в которой находится этот ключ цифровая, делать это проще всего поиском в НКЛМ. Проверяем, что ветка верная, для этого визуально убеждаемся в наличии в ней следующих ключей:

BoardName = DSLWanUsb

DriverDesc = D-Link DSL-200 USB ADSL Modem...

На системах NT/2000/XP таких веток будет больше, чем одна, изменения надо вносить во все.

