



## Переключатель KVM с 2 портами USB

### Со встроенными кабелями

Переключатель KVM с 2 портами USB DKVM-2U (клавиатура, монитор и мышь) является экономически эффективным решением для домашних пользователей или офиса. Это устройство позволяет легко управлять двумя различными ПК через одну клавиатуру, мышь и монитор VGA. В комплект входит двухпортовый переключатель KVM и два набора встроенных кабелей, готовых для подключения к ПК. Переключатель KVM поддерживает USB-клавиатуры и мыши, обеспечивает простоту использования и великолепно подходит для дома или небольшого офиса.

### Экономически эффективное решение для пользователей ПК

Если имеется 2 ПК и их необходимо использовать одновременно, то DKVM-2U сохранит средства на приобретение дополнительного оборудования и свободное место, позволяя управлять двумя компьютерами через одну клавиатуру, монитор и мышь. Или, возможно, имеется большой высококачественный монитор, и необходимо подключить к нему оба ПК, тогда DKVM-2U позволит произвести такое подключение. Два встроенных в DKVM-2U набора кабелей готовы к использованию, что освобождает от необходимости подготовки отдельных кабелей и их подключения.

### Множество функций

DKVM-2U использует эмуляцию каждого подключенного компьютера с помощью встроенного микропроцессора для интеллектуального управления каждым портом KVM. Это позволяет одновременно загружать все подключенные ПК. Автосканирование, звуковая сигнализация и поддержка «горячих клавиш» клавиатуры делает DKVM-2U простым в использовании и управлении. На передней панели находится кнопка переключения между ПК.

### Сохранение состояния клавиатуры и поддержка мониторов с высоким разрешением

DKVM-2U поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 75 Гц (с полосой пропускания до 400МГц) без потери качества изображения.

### Основные характеристики

- 2 порта KVM для управления двумя компьютерами через одну USB - клавиатуру, монитор и USB - мышь
- Сохраняет свободное место и средства
- Звуковое подтверждение при переключении между ПК
- Переключение между ПК по нажатию кнопки SELECT на передней панели или «горячей клавиши» на клавиатуре
- Поддерживает мониторы SVGA, VGA и MultiSync
- Поддержка мониторов с разрешением до 2048 x 1536 с частотой вертикальной развертки 75 Гц
- Не требуются драйверы

- Питание от шины USB, не требуется внешний адаптер питания
- Эмуляция клавиатуры и мыши для безошибочной загрузки ПК
- Поддержка Microsoft IntelliMouse и Microsoft IntelliMouse
- Встроенные кабели KVM длиной 1.8м со стандартными разъемами для подключения компьютеров
- Режим автоматического сканирования подключенных ПК каждые 10 секунд
- 2 индикатора на передней панели для каждого ПК
- Опрос состояния клавиши CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого компьютера

# DKVM-2U

## Технические характеристики

## Переключатель KVM

### Подключение к компьютерам

2 набора встроенных кабелей KVM длиной 1.8 м со следующими разъемами:

- 1 разъем DB-15 «штекер» (к мониторному порту компьютера)
- 1 разъем USB 2.0 Type A (к порту USB компьютера)

### Консольные разъемы

- 1 разъем DB-15 «розетка» (к монитору консоли)
- 2 разъема USB «розетка» (к USB клавиатуре/мышь консоли)

### Выбор ПК

(Циклическое переключение между ПК)

- Нажатием кнопки на переключателе KVM
- Нажатием «горячей клавиши»
- Подтверждение о переключении: сигнализация звуком

### Меню горячих клавиш

- Scroll Lock + Scroll Lock + 1: переключение на компьютер 1
- Scroll Lock + Scroll Lock + 2: переключение на компьютер 2
- Scroll Lock + Scroll Lock + : переключение на следующий компьютер
- Scroll Lock + Scroll Lock + : переключение на предыдущий компьютер
- Scroll Lock + Scroll Lock + B: вкл./откл. звукового сигнала
- Scroll Lock + Scroll Lock + M: «сброс» мыши и клавиатуры
- Scroll Lock + Scroll Lock + S: режим автосканирования каждые 10 секунд

### Индикаторы

- 2 индикатора у портов для 2-х подключенных ПК

### Физические параметры

#### Потребляемая мощность

5В / 70мА

#### Источник питания

Через порт USB ПК, не требуется внешний адаптер питания

#### Размеры

104 x 62 x 28 мм (только переключатель KVM)

#### Вес

565 г. (переключатель KVM и 2 набора встроенных кабелей)

#### Сертификаты EMI

- FCC Class B
- CE Class B - C-Tick

### Поддерживаемые ОС

- Microsoft Windows 98SE, ME, NT, 2000, XP, NT 2003
- Mac O.S. 9.0 или выше

### Комплект поставки

- DKVM-2U двухпортовый переключатель KVM с 2 наборами встроенных кабелей длиной 1,8 м
- Руководство по быстрой установке (печатное)

## Информация для заказа

**DKVM-2U** Двухпортовый USB KVM-переключатель со встроенными кабелями KVM

# D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14,  
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,  
E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru),  
Web: [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru)