



8-ми портовый переключатель Клавиатура/Монитор/Мышь

Переключатель (коммутатор) Клавиатура/Видео/Мышь (KVM) позволяет управлять 8-ю различными компьютерами PC или серверами, используя для этого только одну клавиатуру, один манипулятор «мышь» и один монитор. Коммутатор прост в использовании и имеет возможность расширения. До 8 коммутаторов DKVM-8e могут быть соединены в стек, что позволит контролировать 64 компьютера.

В коммутаторе использована расширенная эмуляция микропроцессора для интеллигентного управления каждым портом KVM. Такое решение позволяет одновременно загружать все подключенные компьютеры без ошибок распознавания клавиатуры/мыши. Функция on-screen дисплей (отображение меню и информации KVM на мониторе) позволяет задавать уникальное имя для выбранного подключенного компьютера. Встроенные функции «горячего» подключения, автосканирования портов, «горячих» клавиш на клавиатуре делают устройство удобным в эксплуатации. Две клавиши управления на передней панели позволяют быстро выбрать нужный порт или коммутатор (в режиме стека).

Переключатель KVM запоминает состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK, и SCROLL LOCK для каждого подключенного компьютера. Поддерживаются режимы VGA, SVGA и MultiSync для мониторов с разрешением до 1920 x 1440 точек. За счет применения технологии преобразования интерфейсов пользователи компьютеров стандарта AT могут использовать мышь для COM-порта.

Устройство поддерживает PS/2 клавиатуры и мыши для COM-порта при использовании конвертера AT в PS/2 (приобретается дополнительно). Обеспечена поддержка Microsoft IntelliMouse.

Характеристики

- Позволяет пользователям управлять 8-ю компьютерами используя одну клавиатуру, мышь и монитор
- Не требуется программное обеспечение, каждый канал обеспечивает микропроцессорную эмуляцию управления процессом загрузки PC для всех подключенных компьютеров одновременно.
- Daisy-Chain порт позволяет стекировать до 8 коммутаторов и контролировать до 64 компьютеров через 8 DKVM-8E
- Горячее подключение—позволяет подключать или отключать компьютеры от коммутатора не обесточивая устройства
- Не нужны установки DIP-переключателями для определения подключения устройства в стек.
- Меню On-Screen Display предоставляет пользователю визуальное отображение имени активного компьютера.
- Поддерживает 8-ми символьный пароль.
- Переключение между портами через On-Screen Display, или нажатием клавиш на передней панели или «горячих» клавиш на клавиатуре.
- Режим AutoScan- автоматический обзор портов.
- Звуковой сигнал при переключении
- Запоминание режимов клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого подключенного компьютера
- Поддержка мониторов VGA, SVGA и MultiSync
- Поддержка разрешения экрана до 1920 x 1440 точек, 200MHz.
- Встроенная технология преобразования интерфейсов мыши, позволяющая управлять AT компьютерами с PS/2 мыши, подключенной к консоли.
- Эмуляция подключенной клавиатуры и мыши для предотвращения ошибок загрузки компьютеров
- Поддержка и эмуляция Microsoft® IntelliMouse®, Microsoft Intellimouse Explorer
- Поддержка обоих типов клавиатур AT и PS/2 (для AT нужен AT - PS/2 адаптер)
- Стандартные кабели подключения

DKVM-8e

Технические характеристики

Аппаратная часть

Подключаемых компьютеров
- 8

Светодиодные индикаторы
- 3

Клавиатура
- 6-pin mini-DIN

Мышь
- 6-pin mini-DIN

Монитор
- 15 –pin HD DB

Стек
Два 6-pin mini-DIN + один 15 –pin HD DB

Стековых портов
- 1

On-screen display
- Да

19 “ установочный размер
- Да

Стек (уровней)
- 8

Максимальное число управляемых компьютеров
- 64

Ручное переключение
- кнопка на передней панели
- «горячие» клавиши

Подтверждение переключения
- Звуковой сигнал

Монитор
- VGA SVGA XGA MultiSync
- 1920 x 1440 200MHz

Клавиатура, Мышь
- PS/2

Размеры
- 169 mm (W) x 410mm (H) x 45 (H)

Источник питания
-DC 12V 1A

Вес

Условия эксплуатации

Температура –10-35 C
Влажность – 8-80%

Требования к питанию

Переменное напряжение 100-127/200-240 VAC, 50-60Hz

В комплект поставки входят

- DKVM-8e
- Блок питания
- Кабели подключения 3 в 1 – 3 набора
- Кабель адаптера мыши - 4 шт

Серия KVM переключателей

Информация для заказа

DKVM-8e – переключатель клавиатура, монитор, мышь на 8 портов

D-Link®

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033	www.dlink.com
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-8295095	www.dlink.ca
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	www.dlink.co.uk
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	www.dlink.co.uk
Germany	TEL: 49-61- 96779900	FAX: 49-6196-7799300	www.dlink.de
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	www.dlink-france.fr
Benelux	TEL: 31-40-2668713	FAX: 31-40-2668666	www.dlink-benelux.nl
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	www.dlink.it
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	www.dlinkiberia.es
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	www.dlink.se
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039	
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	www.dlink.dk
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-622-91661	www.dlink-fi.com
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-774-6322	www.dlink-intl.com
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-94171077	www.dlink.com.au
Japan	TEL: 81-3-5434-9678	FAX: 81-3-5434-9868	www.dlink.co.jp
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-10-8809-6789	
India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914	www.dlink-india.com
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-6356192	www.dlink-me.com
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923	www.dlink.cl
Brazil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921	
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186	www.d-link.co.za
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390	www.dlink.ru
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515	www.dlinktv.com.tw
D-Link Corp.	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299	www.dlink.com.tw