

## Сетевой дисковый накопитель

- Один 3.5-дюймовый отсек для установки жесткого диска
- 2 порта USB для подключения дополнительных жестких дисков или флеш-накопителей
- Порт Gigabit для подключения к сети Ethernet

### Характеристики

#### Конфигурация устройства

- Один 3.5-дюймовый отсек для установки жесткого диска
- 2 порта USB 2.0 для подключения внешних дополнительных жестких дисков/флеш-накопителей

#### Сетевые подключения

- Порт 1000BASE-T Gigabit для подключения к сети Ethernet или к маршрутизатору

#### Применение

- Идеален для записи наружного наблюдения, отснятых сетевыми камерами безопасности
- Автоматическая (запланированная) загрузка через Web- и FTP- сайты

#### Доступ к диску/управление

- Создание учетной записи пользователя и прав доступа к папкам, определяемых пользователем
- Встроенный FTP-сервер для удаленного доступа к файлам
- Полное или инкрементальное резервное копирование по расписанию
- Автоматическое уведомление по электронной почте

#### Установка/настройка

- Настройка/управление через Web-интерфейс
- Совместимый для взаимодействия с другими медиаустройствами UPnP™

Сетевой дисковый накопитель DSM-600 предоставляет возможность подключения жесткого диска и всех необходимых для этого аппаратных и программных средств и без труда подключить к существующей сети. Являясь альтернативой традиционным файл-серверам, данный сетевой дисковый массив обеспечивает исключительную надежность и одновременно совместимость и множество разнообразных функций, таких как простота установки, место для архивирования, автоматическое сканирование диска и управление доступом пользователей.

*Экономичная альтернатива традиционным файл-серверам.* DSM-600 имеет один отсек для установки 3.5-дюймового жесткого диска. Благодаря тому, что можно установить жесткий диск нужного объема, этот сетевой дисковый накопитель является идеальной альтернативой традиционному файл-серверу. Он обеспечивает высокую надежность и совместимость с основными операционными системами и протоколами. Установка DSM-600 может стоить лишь части тех средств, которые ушли бы на организацию сложного файл-сервера.

*Идеальное решение для сетей SOHO.* Для офисов, где данные накапливаются очень быстро, этот сетевой дисковый массив позволяет быстро добавлять накопители большого объема, экономя средства. Это компактное настольное устройство позволяет хранить десятки тысяч изображений и документов для совместного использования их по сети, при этом, не занимая много места в офисе. Кроме того, оно обеспечивает защиту данных при помощи базы данных пользователей, а совместный доступ к папке осуществляется на основе учетной записи пользователя или группы пользователей.

*Не требуется установка программного обеспечения.* Все программное обеспечение, необходимое для доступа к файлам из Windows, встроено в DSM-600. Это сохраняет средства на приобретение дополнительного ПО и избавляет от проблем с установкой его на сервер. Сразу после включения устройство обеспечивает простой и прозрачный многоплатформенный доступ к файлам.

*Полная готовность к работе.* Установка устройства проходит быстро и легко и не требует отключения от сети. Нужно просто подключить источник питания, кабель Ethernet и нажать кнопку включения питания. Таким образом, пользователи получают доступ к устройству сразу после извлечения его из упаковки, а на каждом подключенном к сети компьютере автоматически появится удобная папка сетевого доступа. DSM-600 поддерживает возможность «горячей» замены, поэтому его можно подключать и отключать от сети в любой момент времени. Строго соответствуя стандарту Universal Plug-and-Play, он может напрямую взаимодействовать с другими сетевыми устройствами, совместимыми с UPnP.



## Технические характеристики

### Подключение

- 1 порт 10/100/1000 Gigabit Ethernet
- 2 порта USB 2.0

### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab

### Поддержка жестких дисков

- Все разновидности от ATA/IDE до ATA/133
- 3.5-дюймовый внутренний

### Порты устройства

- 1 порт 10/100/1000 Gigabit Ethernet
- 2 порта USB 2.0
- Разъем для адаптера питания

### Управление диском

- Форматирование
- Сканирование диска
- Отправка уведомлений на электронную почту

### Управление устройством

- С помощью Web-браузера Internet Explorer v.6 или Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java

### Индикаторы

- Power
- LAN
- HDD
- HDD Full
- USB

## Физические и климатические условия

### Напряжение

- Выходное: 12 В, 3А
- Максимальное напряжение: 36w, 100-240 В

### Рабочая температура

От 0 до 55 С

### Температура хранения

От -15 до 70 С

### Влажность

От 5% до 90% (без конденсата)

### Размеры

18 x 20 x 6.35 см

### Вес

0.77 кг

### Сертификаты

- FCC
- CE
- C-Tick

## Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия 01 (Август 2007)

Спецификации субъекта изменены без предварительного уведомления.  
D-Link является зарегистрированной маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.  
Все другие марки принадлежат их владельцам.