



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТ-СЕРВЕР С USB-ПОРТОМ

СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К ПРИНТЕРУ

Совместное использование принтера/многофункционального устройства (МФУ) в сети

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА И В ОФИСЕ

Идеальное решение для сетей с несколькими пользователями

ПОДДЕРЖКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Совместимость с МФУ, поддерживающими функции сканирования и факса



СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К ПРИНТЕРУ ИЛИ МФУ

Многофункциональный принт-сервер DPR-1020 с USB-портом обеспечивает совместный доступ пользователей в сети к принтеру или к МФУ, поддерживающему функции печати и сканирования. Принт-сервер позволяет нескольким пользователям со своего компьютера выполнять отправку документов в очереди печати и факса. С помощью одного стильного и компактного устройства организуйте совместный доступ пользователей в сети к принтеру и оборудованию с такими функциями, как печать, факс и сканирование.

ОДНОВРЕМЕННАЯ ПЕЧАТЬ, СКАНИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ФАКСА

Благодаря мощному CPU, буферу памяти большого размера, высокоскоростному USB-порту 2.0, скорости передачи данных до 1000Мбит/с, DPR-1020 делает работу в сети быстрой и эффективной. На подключенном к DPR-1020 МФУ может одновременно выполняться печать, сканирование и отправка факса, что значительно повышает производительность по сравнению с программными принт-серверами.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Благодаря возможности настройки прав доступа к принтеру, DPR-1020 обеспечивает все необходимые механизмы безопасности. Кроме того, принт-сервер DPR-1020 поддерживает несколько операционных систем, включая Windows NT/2000/XP/Vista, Apple MacOS с AppleTalk, Linux и Unix, предоставляя пользователям гибкость при работе в независимости от сетевого окружения.

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИИ УДАЛЕННОЙ ПЕЧАТИ

Принт-сервер DPR-1020 поддерживает протокол IPP (Internet Printing Protocol), позволяя удаленным пользователям отправлять файлы в очередь печати принтера, даже если они находятся вне офиса. Администратор может в любое время просмотреть информацию об операциях, выполняемых принтером, что обеспечивает удобное администрирование устройства. Таким образом, принт-сервер DPR-1020 обеспечивает печать файлов независимо от местонахождения пользователя.

Установка сети



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ

- + IEEE 802.3
- + IEEE 802.3u
- + USB 2.0

ПОРТЫ

- + 1 порт USB 2.0
- + 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- + Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v6 или выше или другого браузера с поддержкой Java
- + DHCP-сервер и клиент
- + Программа администрирования под Windows для настройки принт-сервера и управления доступом к нему

ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ

- + Power
- + Ethernet
- + USB

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

5,0В постоянного тока/2,5А (через внешний адаптер питания)

ПОДДЕРЖКА ОС

- + Windows Vista/XP/2000/NT4/ME/98SE/95
- + Apple Mac OS 9.x to MAC OS X 10.4.x
- + Linux
- + UNIX lpr/lpd (HP-UX, SunOS, Solaris, SCO, UnixWare, IBM AIX)
- + NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -25° до 55°C

ВЛАЖНОСТЬ

От 5% до 95%, без образования конденсата

РАЗМЕРЫ

67 x 25 x 106 мм

ВЕС

77г

СЕРТИФИКАТЫ

- + FCC Class B
- + CE
- + C-Tick
- + IC
- + CSA

СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ ПРИНТЕРОВ

- + Avision: MF3100L
- + Benq: CM3000
- + Brother: MFC-210C, MFC-420CN, MFC-3240C, MFC-7220
- + Canon: PIXMA MP110, PIXMA MP150, PIXMA MP160, PIXMA MP170, PIXMA MP180, PIXMA MP450, PIXMA MP460, PIXMA MP500, PIXMA MP510, PIXMA MP530, PIXMA MP600, PIXMA MP810, PIXMA MP830, PIXMA MP950, PIXMA MP960
- + Dell: Photo 926, Photo 966
- + EPSON: PM-A970, PM-A920, PM-A820, PM-A720, PM-A950, PM-A890, PM-A750, PM-A650, STYLUS CX2900, STYLUS CX3700, STYLUS CX3900, STYLUS CX4100, STYLUS CX4700, STYLUS CX4900, STYLUS CX5700F, STYLUS CX5900, STYLUS CX6900F, STYLUS Photo RX530, STYLUS Photo RX580, STYLUS Photo RX590, STYLUS Photo RX630, STYLUS Photo RX650
- + Fuji Xerox: WorkCentre 3119
- + HP: Deskjet F380, PSC1315, Photosmart C1350, Photosmart C1610, Photosmart C3180, Photosmart C4180, Photosmart C5180, OfficeJet 4255, OfficeJet 4355, OfficeJet 5510, OfficeJet 5610, OfficeJet 6110, OfficeJet 7210, LaserJet 3050
- + Lexmark: x3470, x5470
- + Samsung: SCX-4100, SCX-4200



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия 01 (Март 2009)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.