



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТ-СЕРВЕР RANGEBOOSTER G

МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Печать в любое время, не вызывая перегрузку хоста ПК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРОВ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Беспроводной многофункциональный принт-сервер, поддерживающий работу с более 100 моделями принтеров

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Возможность беспроводного доступа к 4 принтерам в сети



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 4 ПРИНТЕРОВ. МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Многофункциональный принт-сервер DPR-1260 обладает высокой степенью гибкости и прост в использовании. При подключении нескольких принтеров к принт-серверу Мастер по быстрой установке поможет настроить как сам принт-сервер, так и подключенные принтеры. Наличие 4-х портов позволяет подключить до 4 принтеров или многофункциональных устройств. Применение технологии RangeBooster G увеличивает производительность сети, сокращая время, необходимое для отправки печатных работ на принт-сервер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРОВ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ¹

Прошедший тестирование на совместимость с более 100 различными моделями принтеров, данный принт-сервер продемонстрировал хорошую совместимость¹ среди устройств своего класса. С помощью Web-интерфейса можно сканировать документы и фото непосредственно на компьютер. Этот принт-сервер совместим с широким диапазоном многофункциональных принтеров USB, включая возможность сканирования для некоторых моделей. DPR-1260 обратно совместим с принтерами USB 1.1/1.0¹.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Порт Ethernet принт-сервера может быть использован в качестве беспроводного моста. Это позволяет подключить к беспроводной сети любое устройство с поддержкой Ethernet, как, например, компьютер, устройство записи цифрового видео или NAS.



Характеристики

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- + Проводная сеть 10/100Base-TX или беспроводная сеть 802.11b/g,
- + Принтер с портом USB¹
- + Компьютер:
 - Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4³ или MAC OS X (v.10.4 / v.10.3)⁴
 - Internet Explorer v.6 или Mozilla Firefox
 - Диск CD-ROM
 - сетевой адаптер

СТАНДАРТЫ

- + IEEE 802.11g + IEEE 802.11b
- + IEEE 802.3 + IEEE 1284
- + USB 2.0

ПОРТЫ

- + 4 порта USB 2.0
- + Порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN

СКОРОСТЬ² ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ СБОЯ):

- 108 (Turbo), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

- От 2412 до 2483.5 МГц

МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА

- 15dBm +/- 2dBm

ТИП ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ

- Съемная антенна с реверсным разъемом SMA

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЯЦИИ

- OFDM, CCK

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + 64/128-битное WEP-шифрование
- + Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK)

ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОТОКОЛ

- + TCP/IP, NetBEUI

ПРОТОКОЛ ПЕЧАТИ

- + LPD, LPR, RAW

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА

- +1 Мбит/с: -94dBm + 2 Мбит/с: -93dBm
- + 5.5 Мбит/с: -92dBm + 11 Мбит/с: -89dBm
- + 6 Мбит/с: -90dBm + 24 Мбит/с: -84dBm
- + 48 Мбит/с: -77dBm + 54 Мбит/с: -76dBm

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- + Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer версии 6 (или выше) или другого браузера с поддержкой Java
- + DHCP-сервер и клиент

ИНДИКАТОРЫ

- + Power + Ethernet Link/Activity
- + WLAN + USB (1-4)

СЕРТИФИКАТЫ

- FCC Class B, CE, C-Tick, IC

ПИТАНИЕ

- Через внешний адаптер питания

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

- 5В постоянного тока, 2А

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- От 0° до 55° C

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

- 95 % максимум (без образования конденсата)

РАЗМЕР

- 148 x 114 x 31 мм

ВЕС

- 233,8 г

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРИНТЕРОВ¹

- + с возможностью сканирования
- Epson®
- Stylus CX3810 Stylus CX4800
- Stylus CX5100 Stylus CX6400
- Stylus Photo RX600
- Hewlett-Packard®
- OfficeJet 4110 OfficeJet 4215
- OfficeJet 4315 OfficeJet 5505
- OfficeJet 5510 OfficeJet 5610
- OfficeJet 6 122 OfficeJet 6110
- OfficeJet 6127 OfficeJet 6210
- OfficeJet 7110 OfficeJet 7130
- OfficeJet 7200 OfficeJet 7210
- OfficeJet 7300 OfficeJet 7310
- OfficeJet 7410
- Photosmart 2575 Photosmart 3210
- Photosmart 3310 Photosmart C4180
- PSC 1210 PSC 1311
- PSC 1315 PSC 1350
- PSC 1410 PSC 1510
- PSC 1600 PSC 1610
- PSC 2175 PSC 2350
- PSC 2355 PSC 2410
- PSC 2510 PSC 2710

- + без возможности сканирования

- Список совместимых принтеров без поддержки сканирования доступен на FTP-сервере компании D-Link



¹ Список совместимых принтеров доступен на FTP-сервере компании D-Link

² Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определяется спецификациями IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.

³ Компьютер должен удовлетворять рекомендованным Microsoft системным требованиям

⁴ Программное обеспечение, поставляемое с данным продуктом, не совместимо с операционной системой MAC.

⁵ Последние версии программного обеспечения и документации доступны на FTP-сервере компании D-Link.

Все ссылки на скорость указаны только для сравнения. Спецификация, размеры и внешний вид устройства могут изменяться без уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от иллюстрации в этом документе.

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-3939
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-9898