



МАРШРУТИЗАТОР ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНТЕРА / ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ

Подключение небольшой рабочей группы через кабельный/ DSL-модем, 4 встроенных порта LAN

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Полный набор средств безопасности, включая межсетевой экран, управление доступом и родительский контроль для защиты сети

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ QoS

Приоритезация трафика VoIP, онлайн-игр и потоков multicast (IGMP)



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Широкополосный маршрутизатор DIR-100/F предназначен для совместного использования несколькими пользователями широкополосного соединения Интернет через DSL или кабельный модем. Простой в установке и обслуживании, этот маршрутизатор является идеальным выбором для начинающих пользователей, будь то дома или в небольшом офисе.

ФУНКЦИОНАЛ QoS (КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ)

DIR-100/F обеспечивает передачу и прием приоритизированного VoIP и онлайн-трафика от/к Интернет, обеспечивая группе пользователей надежное сетевое подключение без задержек передачи трафика. Поддержка QoS позволяет пользователям получить широкополосный доступ для таких приложений, как Интернет-телефония, мультимедиа и игры через Интернет.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ

Маршрутизатор DIR-100/F обеспечивает защиту межсетевым экраном для компьютеров в сети от атак DoS и вирусных атак. Устройство осуществляет фильтрацию пакетов для осуществления управления доступом на основе портов и MAC/IP-адресов источника/назначения. Функция Port Forwarding позволяет использовать единый видимый IP-адрес для FTP и игр для защиты серверов и рабочих групп от хакеров. Пользователи могут настроить домашний или офисный Web-сайт, добавив один из LAN-портов в зону DMZ. Функция Родительский контроль обеспечивает фильтрацию Web-сайтов с нежелательным содержанием, блокировку доменов и позволяет задавать расписание использования Интернета.



Характеристики

WAN-ИНТЕРФЕЙС

- + 1 порт Small Form-factor Pluggable(SFP) для оптических коннекторов 100 Мбит/с
- + Поддержка соединения с DSL и кабельным модемом
- + Поддержка "Always-on" (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по требованию

ИНТЕРФЕЙСЫ LAN

- + 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
- + Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
- + Поддержка управления потоком 802.3х (полный дуплекс) и метода back pressure (полудуплекс)

ПОДДЕРЖКА VPN

- + PPTP pass-through
- + IPsec pass-through
- + L2TP pass-through

ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗА

- + Network Address Translation (NAT)
- + DHCP-сервер (для автоматического назначения IP-адресов)

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- + MAC address filtering
- + IP address filtering
- + По расписанию

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

- + NAT (Network Address Translation) с VPN pass-through
- + SPI (Stateful Packet Inspection)

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ (QUALITY OF SERVICE)

- + Приоритезация передаваемого / принимаемого VoIP-трафика и потокового медиа
- + Настройка и управление с использованием IGMP (Internet Group Management Protocol)
- + Мастер быстрой установки
- + Удаленное управление через Telnet
- + Web-интерфейс через Internet Explorer v.6 или Netscape Navigator v.7 или другие браузеры с поддержкой Java
- + Dynamic Domain Name System (DDNS)
- + Совместимость с Universal Plug and Play (UPnP)
- + Поддержка Network Time Protocol (NTP)

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

HTTP (через Web-браузер)

ИНДИКАТОРЫ

- + Power/Status
- + SFP (Link/Activity)
- + LAN-порты 1, 2, 3, 4 (Link/Activity)

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

+ 5В постоянного тока 2,5А

РАЗМЕРЫ

197 x 114,2 x 28 мм

ВЕС

515,5г

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°С

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -25° до 55°С

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

От 5% до 95% без конденсата

ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ

От 5% до 95% без конденсата

СЕРТИФИКАТЫ

+ CE



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (U. K.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия. 01 (Октябрь 2009)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.