



DGS-6600-PWR

Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608 (850 Вт)

Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608 (850Вт) с активной системой PFC.*

*Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно.

Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	· 850 Вт
Диапазон входных напряжений	· От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения	· От 47 Гц до 63 Гц
Макс. входной ток	· 10 А @ 110 В переменного тока · 5 А @ 230 В переменного тока
Макс. пусковой ток	· 55 А @ 230 В переменного тока
КПД	· 85%
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	· 279,4 x 81,3 x 39,9 мм
Условия эксплуатации	
Потребляемая мощность	· 853,5 Вт при 100 В · 853,5 Вт при 220 В
Тепловыделение	· 2 912,4 БТЕ/час при 100 В · 2 912,4 БТЕ/час при 220 В
Температура	· Рабочая: от 0 до 50 °С · Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	· При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата · При хранении: от 5% до 90% без конденсата
Совместимое оборудование	
<ul style="list-style-type: none"> · Шасси DGS-6604 · Шасси DGS-6608 	
Информация для заказа	
Модель	Описание
DGS-6600-PWR	Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608 (850 Вт)