

Quick Installation Guide

Outdoor Dual-Band Omni-Directional Antenna, 8/10 dBi

Technical Specifications


Frequency range	2.4 GHz - 2.5 GHz	5.15 GHz - 5.85 GHz
Gain	8 dBi	10 dBi
VSWR	2.0 : 1 Max.	
Polarization	Linear, vertical	
HPBW / horizontal	360°	
HPBW / vertical	13°	10°
Power handling	100 W	
Impedance	50 Ohms	
Connector	N Plug	

Environmental & Physical Specifications


Survival wind speed	216 km/hr
Temperature	-40 to 80 °C
Lightning protection	DC Ground
Pole dimension	Max. 50 mm
Weight	0.75 kg
Dimensions	Length: 600 mm; diameter: 20 mm



2.4 GHz




Horizontal coverage




Vertical coverage

5 GHz



Horizontal coverage



Vertical coverage

Antenna installation:

Please use the included mounting kit to attach the antenna to the pole.



Package Contents:

- ANT70-0800 Antenna
- 0.5 m Conversion Cable with N Jack and RP-SMA Plug*
- Mounting Kit
- Quick Installation Guide

* The conversion cable is included in the ANT70-0800/C1 package contents and is not included in the ANT70-0800/C2 package contents.

Краткое руководство по установке

Внешняя всенаправленная двухдиапазонная антенна, 8/10 dBi

Технические характеристики

Диапазон частот	2,4 ГГц - 2,5 ГГц	5,15 ГГц - 5,85 ГГц
Коэффициент усиления	8 dBi	10 dBi
VSWR	2.0 : 1 Max.	
Поляризация	Линейная, вертикальная	
HPBW по горизонтали	360°	
HPBW по вертикали	13°	10°
Мощность, подводимая ко входу антенны	100 Вт	
Сопротивление	50 Ом	
Разъем	N Plug	




Физические параметры и условия эксплуатации

Предельно допустимая скорость ветра	216 км/ч
Рабочая температура	От -40 до 80 °C
Грозозащита	DC Ground
Диаметр мачты для установки	Макс. 50 мм
Вес	0,75 кг
Размеры	Длина: 600 мм; диаметр: 20 мм

2,4 ГГц




Направленность антенны в горизонтальной плоскости




Направленность антенны в вертикальной плоскости

5 ГГц



Направленность антенны в горизонтальной плоскости



Направленность антенны в вертикальной плоскости

Установка антенны:

Используйте входящие в комплект для монтажа элементы, чтобы установить антенну на мачту.



Комплект поставки:

- Антенна ANT70-0800
- Кабель-переходник 0,5 м с разъемами N Jack и RP-SMA Plug*
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке

* Кабель-переходник входит в комплект поставки ANT70-0800/C1 и не входит в комплект поставки ANT70-0800/C2.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой и подключением устройства ознакомьтесь с кратким руководством по установке. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Не используйте устройство с поврежденным корпусом. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна соответствовать указанной в технических характеристиках устройства.

Срок службы устройства - 1 год.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, №289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14
Тел.: +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str. C. Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշէն 3-րդ
թաղամաս, 23/5
Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

לארשי

20 מימישגמה 'חר
וןלמ תירק
הווקת חתפ
072-2575555
support@dlink.co.il