

## Основные характеристики

### Видеоняня в Вашем мобильном устройстве

Наблюдайте за Вашим ребенком на экране iPhone®, iPad® или Android™, находясь дома или на работе

### Широкий набор функций и простота использования

Бесплатное мобильное приложение обеспечивает доступ к таким расширенным функциям, как двусторонняя передача звука, отправка уведомлений, воспроизведение колыбельных, а также доступ к снимкам и видео<sup>23</sup>

### Видеоконтроль внутри дома или за его пределами

Установите видеочкамеру в детской или возьмите с собой в семейную поездку – где бы Вы не находились, Вы сможете с легкостью наблюдать за Вашим ребенком



## DCS-700L

### Беспроводная видеочкамера для наблюдения за ребенком

#### Характеристики

##### Функции камеры

- Функция ночного видения с инфракрасной подсветкой, которая включается автоматически при наступлении темноты
- Поддержка стандарта беспроводной связи 802.11n
- Питание от внешнего USB-аккумулятора<sup>1</sup>
- 5 колыбельных мелодий
- Сменные цветные кольца на корпусе

##### Интеллектуальное наблюдение

- Функция обнаружения звука предупредит о любом шуме, таком как плач ребенка
- Функция обнаружения движения
- Отправка на мобильное устройство уведомлений о событиях
- Благодаря двусторонней передаче звука, услышав детский плач, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его<sup>2</sup>

##### Видеонаблюдение с мобильного устройства

- Бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и Android
- Приложение mydlink Baby позволяет выполнить установку устройства и легко получить доступ ко всем функциям

Видеочкамера DCS-700L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Благодаря данной портативной камере можно с легкостью преобразовать Ваше мобильное устройство в устройство с функцией видеоняни. Подключив камеру по беспроводной сети или через Интернет, можно будет наблюдать за малышом независимо от того, где Вы находитесь. Видеочкамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая обнаружение движения, звука и функцию ночного видения. Кроме того, воспроизводимые видеочкамерой мелодичные колыбельные помогут Вашему ребенку заснуть.

#### Безопасность детей - залог спокойствия родителей

Видеочкамера DCS-700L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Камера поддерживает режим ночного наблюдения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: приложение mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет.

#### Комплексная система информирования

Видеочкамера DCS-700L поддерживает функцию отправки уведомлений об определенных событиях. При обнаружении движения и звука, такого как детский плач, камера может отправлять уведомления, что позволяет Вам незамедлительно среагировать в этой ситуации. Более того, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука<sup>2</sup>.

#### Портативное решение для мониторинга в любом месте

Отправляясь в семейное путешествие с ребенком, Вы можете взять с собой видеочкамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеочкамеры. Видеочкамера DCS-700L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор<sup>1</sup>, что обеспечивает еще большую портативность устройства.

**Простота использования**

Запуск видеочамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеочамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снимки и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.

**Вид спереди**

**Вид сзади**



**Технические характеристики**

**Камера**

Аппаратный профиль камеры	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор</li> <li>• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м</li> <li>• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой</li> <li>• Встроенный микрофон и динамик</li> <li>• Цифровое увеличение</li> <li>• Регулируемый угол и ось поворота</li> <li>• Фокусное расстояние: 2,44 мм</li> <li>• Апертура: F2.4</li> <li>• Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 57° (по горизонтали)</li> <li>• 42° (по вертикали)</li> <li>• 68° (по диагонали)</li> </ul> </li> <li>• Розовое кольцо установлено на камеру</li> <li>• Голубое кольцо в комплекте</li> </ul>	
Интерфейсы для внешних устройств	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Беспроводное подключение 802.11n</li> <li>• Кнопка сброса</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка Direct</li> <li>• Порт Micro-USB</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение/Активность/Питание</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим Cloud/Direct</li> </ul>
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка размера изображения</li> </ul>	
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сжатие видео в формате MJPEG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG для стоп-кадров</li> </ul>
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 640 x 480 при 20 кадрах/сек</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 320 x 240 при 30 кадрах/сек</li> </ul>
Поддержка аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 встроенных колыбельных</li> </ul>

**Беспроводная видеочамера для наблюдения за ребенком**

Функции наблюдения за ребенком	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью</li> <li>• Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью</li> <li>• Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения</li> <li>• Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему<sup>2</sup></li> </ul>
Мобильные приложения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store<sup>®</sup> и Google Play<sup>™</sup></li> <li>• Совместимость с устройствами iPhone и iPad, использующими iOS версии 5.1.1 или выше</li> <li>• Совместимость со смартфонами Android и планшетными ПК, использующими Android версии 4.1 или выше</li> </ul>
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4</li> <li>• ARP</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• UDP</li> <li>• ICMP</li> <li>• DHCP-клиент</li> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS (для настройки)</li> <li>• UPnP Port Forwarding</li> </ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита администратора</li> <li>• Аутентификация по паролю</li> <li>• Аутентификация HTTP</li> </ul>
Системные требования для Web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8, MAC OS X 10.6 или выше</li> <li>• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox 12 или выше, Chrome 20 или выше, Safari 6 или выше</li> </ul>
<b>Физические характеристики</b>	
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 x 75 x 100 мм</li> </ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108,2 г</li> </ul>
Питание на входе	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц через адаптер питания</li> <li>• Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А</li> </ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,4 Вт макс.</li> </ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая: От 0<sup>°</sup> до 40<sup>°</sup> C</li> <li>• Хранения: От -20<sup>°</sup> до 70<sup>°</sup> C</li> </ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)</li> <li>• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)</li> </ul>
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• CE LVD</li> <li>• FCC</li> <li>• IC</li> <li>• C-Tick</li> </ul>
<b>Информация для заказа</b>	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DCS-700L	Беспроводная видеочамера для наблюдения за ребенком

<sup>1</sup> USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.

<sup>2</sup> Двусторонняя передача звука работает в полудуплексном режиме.

Обновлено 13/05/2014