

Модуль с 1 портом GBIC и 1 портом для стекирования


Для коммутаторов DES- 3226S и DES-3326SR

- 1 порт GBIC Gigabit Ethernet
- 1 порт для стекирования
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x

Характеристики

- 1 порт GBIC Gigabit Ethernet
- 1 порт для стекирования
- Соответствие стандарту IEEE 1394.b
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима

Модуль DEM-320GS с 1 портом GBIC Gigabit Ethernet и с 1 портом для стекирования обеспечивает высокоскоростное подключение коммутаторов к серверам или магистрали сети. Модуль может устанавливаться в свободные слоты стелируемых коммутаторов 2/3 уровня, таких как D-Link DES-3226S и DES-3326SR. DEM-320GS поддерживает передачу данных в полнодуплексном режиме на скорости до 2000 Мбит/с.



Технические характеристики

Количество портов

- 1 порт GBIC Gigabit Ethernet
- 1 порт для стекирования

Скорость передачи и режим работы

До 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Установка в коммутаторы

- DES-3226S
- DES-3326SR

Индикаторы

- Link
- Active
- 7-сегментный дисплей (для стекирующего порта)

Рабочая температура

От 0° до 40° C

Температура хранения

От -25° до 55° C

Рабочая влажность

От 5 до 95% без конденсата

Электромагнитная совместимость

- FCC Class A
- CE Mark
- VCCI Class I
- C-Tick

Безопасность

CSA International

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия. 01 (Июль. 2007)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.